

多标准调制卡 内置 VHF/UHF 捷变器

- 低成本多标准调制卡
- 固定输出电平（不可调）
- 可升级支持可选调制标准

技术特点

- 兼容多种调制标准：OFDM, QAM, VSB
- 支持所有调制模式及星座图
- UHF/VHF全频段输出：47~862Mhz
- 固定输出电平，QAM:-15dBm, OFDM:-18dBm
- RF信号输出直接连接接收机
- 编程接口DTAPI完全兼容DekTec公司的其它数字视频播出卡
- PCI接口标准:版本2.2, 32比特, 33或66Mhz 总线



应用实例

- 测试用调制卡
- 小电视台和酒店用服务器，演示和展览
- OEM 应用

技术规格

项目	规格
输出频率	47~862MHz ±1ppm
带宽支持	5/6/7/8Mhz
MER (OFDM调制误码率)	≈38dB (QAM) ≈40dB (OFDM)
连接头	75 Ω , 阴头
插入损耗	≥15dB (47~862Mhz)
输出电平(QAM)	-15dBm (+31dBmV)
输出电平(OFDM)	-18dBm (+31dBmV)
相位噪音	< -90dBc @10Khz
带外抑制	>50dB (47~862Mhz) >90dB (muted)
PCI	r2.2, 32位, 33/66MHz
操作系统	XP/2k3/Viasta/2k8/7 Linux 2.6

支持标准

ATSC VSB	ATSC A/53E
CMMB*	GY/T 220.1/2-2006
DTMB*	GB 20600-2006
DVB-C	EN 300 429
DVB-C2*	EN 302 769
DVB-T / DVB-H	EN 300 744
DVB-T2*	EN 302 755
ISDB-T*	ARIB STD-B31
QAM	J. 83 Annex A/B/C

* 可选项

订购信息

DTA-111-SP	多标准调制卡，含播放软件
------------	--------------



DekTec China

深圳(总部): 福田区竹子林五路达濠大厦 B202, Tel: 0755-83713400~02, Fax: 0755-8371 3403
 北京: 海淀区花园路2号牡丹创业楼401室, Tel: 010-8223 7796, Fax: 010-8223 7798
 上海: 徐汇区钦江路123号401室, Tel: 021-5426 5206, Fax: 021-5426 5207
 香港: 九龙长沙湾道72号昌明大厦8/F B室 Tel: +852-6913 2064, Fax: +852-2319 5168
 Email: sales-sz@dtvcore.com; sales-bj@dtvcore.com; sales-sh@dtvcore.com;
sales@dtvcore.com
 Web: www.dektec.cn