

## 双路 QAM-A/B/C 接收卡 (带 ASI 监控接口)

- 专业级数字有线接收
- 扩展频率高至1002兆赫兹
- 每通道配置DVB-ASI监控接口

### 技术特点

- 双通道QAM接收卡,符合J.83 Annex A(DVB-C), B, C
- 应用软件能够访问完整的TS流
- 2个DVB-ASI接口可用于监控接收卡的输出
- ASI接口还可单独用于通常的ASI输出
- 每个通道提供接收状态、RF电平、解调状态、星座、SNR, MER, 前-/后-FEC BER
- 免费提供Windows和Linux SDK (DTAPI), 与其它DekTec数字电视适配器兼容
- PCI-e x1接口



### 应用实例

- 有线网络监控 (跟 Xpect 软件配合)
- 专业有线接收器

### 技术规格

参数		值
射频输入		2x 75-Ω “F”型母头
QAM标准		J.83 Annex A/B/C
输入插损		>10dB
调谐范围		47 .. 862MHz
输入灵敏度		-60* .. -30dBm
符号率		5.0 .. 7.1MBd
测量参数	射频电平	-60 .. -30dBm
	SNR	10 .. 30dB
	MER	10 .. 30dB
	BER	Pre/Post
	星座	2D
接收缓冲区大小		2x 8M 字节
PCI-e总线		PCIe x1

### 关联产品

类型	描述
DTA-115-SP	多标准调制卡
DTE-3114	4邻频IPQAM(TS-Over-IP输入)
Xpect	24/7码流监控软件

### 订购信息

类型	描述
DTA-2136-SLP	双通道QAM接收卡,带码流录制电视软件StreamXpert Lite (SL)、码流播放软件(StreamXpress)
DTA-2136-SXP	DTA-2136-SLP + 码流分析软件(StreamXpert)



DekTec China

深圳(总部): 福田区竹子林五路达濠大厦 B202, Tel: 0755-83713400~02, Fax: 0755-8371 3403  
 北京: 海淀区马甸桥东路 19 号金澳国际中心 1017, Tel: 5721 1511, Fax: 010-8220 7039  
 上海: 徐汇区钦江路 123 号 401 室, Tel: 021-5426 5206, Fax: 021-5426 5207  
 香港: 九龙长沙湾道 72 号昌明大厦 8/F B 室 Tel: +852-6913 2064, Fax: +852-2319 5168  
 Email: [sales-sz@dtvcore.com](mailto:sales-sz@dtvcore.com) [sales-bj@dtvcore.com](mailto:sales-bj@dtvcore.com) [sales-sh@dtvcore.com](mailto:sales-sh@dtvcore.com);  
[sales@dtvcore.com](mailto:sales@dtvcore.com)  
 Web: [www.dektec.cn](http://www.dektec.cn)